



Digta 4015 DS

Digitale Technik handlich und mobil



Digta 4015 DS Premium

Digta 4015 DS Classic

So haben Sie mehr Effizienz in der Hand:

Das Digta 4015 DS vereint alle Vorteile der digitalen Sprachverarbeitung – komfortable Bedienung inklusive. Das besondere Plus für professionelle Anwender: Durch den internen 64-MB-Speicher werden Sprachaufzeichnungen bis zu 10 Stunden möglich. Die praktische DigtaStation 441 sorgt dabei z. B. für schnelles Laden des integrierten Akkus.

Genießen Sie digitale Sprachverarbeitung auf dem neuesten Stand.

- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät – einzigartig mit 64 MB Festspeicher und MMC-/SD-Schnittstelle
- Geordnete Speicherung der Diktate, z. B. nach Themen in bis zu sieben Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Leichte Zuordnung von Anweisungen an die Schreibkraft, Indexierung und Priorisierung
- Einfachste Datenübertragung über DigtaStation 441 mit DSS-Mover
- Inklusive PC-Software DigtaSoft



Kombinierbar mit Akkuladestation DigtaStation und ...



... Fußschalter für handfreies Diktieren

Die Bedienelemente



Das Display



Funktionen

| | |
|--|--|
| Speichermedium/Ordner | Interner Speicher 64 MB, 1 DSS-Ordner, 3 Unterordner A-C, (mit Managementpaket: 6 Unterordner A-F), optional DigtaCard |
| Display | Beleuchtetes vollgrafisches Display, 4 Zeilen, bis zu 16 Zeichen je Zeile, Aufnahme-LED |
| Dateinamen | 4 Zeichen d. Autornamens + 3-stellige laufende Nummer |
| Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf | 4-Funktions-Schiebeschalter und Aufnahme-Taste |
| Variable Wiedergabegeschwindigkeit | Umschaltbar auf ca. 1,5fach |
| Tastensperre | Hold-Schieber |
| Funktionstasten | Ein/Aus/PC, Auf-/Ab-Taste und 2 Funktionstasten, Beschriftung in unterster Displayzeile |
| Editierfunktionen | Neues Diktat, in Diktat einfügen, Info/Index einfügen (mit Managementpaket), Diktat löschen, Diktatteil löschen, Info/Index löschen (mit Managementpaket), Skip-Funktion (Diktatanwahl mit Auf-/Ab-Taste) |
| Uhr | Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“ |
| Menüfunktionen | Diktatstatus, Ordnerwahl, 10 Schreibkräfte, 10 Diktatarten, 10 Gruppen, Nummer/Zeichen, Speicher formatieren, Sprachaktivierung (Voice Activation), Mikrofonempfindlichkeit Diktat/Konferenz, PC-Mikrofonbetrieb, Automatische Abschaltung, Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Signaltöne abschalten, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Werkseinstellungen wiederherstellen, Anzeigesprache wählen (D, GB, F, E, I, NL, DK, S, N) Mit Managementpaket: Status „zurückgestellt“, Priorität Optional: Schreibplatzbetrieb |
| Diktatbegleitinformationen: | Am PC editierbar und ladbar ins Gerät |
| 10 Schreibkräfte, 10 Diktatarten, 10 Gruppen, Nummer/Zeichen, max. Priorität, 3 Autoren (optional) | |
| Akustische Signale | Bereitschaft nach Einschalten, Info/Index, schwache Batterie/Akku, voller Speicher |
| Akku-Laden im Gerät | Schnellladen des Akkus 462 mit Netzteil 473 (in ca. 3 Std.) |
| DigtaSoft | PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke bis max. 10 Anwender, Konfiguration des Diktiergerätes. |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Speichermedium | Interner Festspeicher 64 MB mit bis zu 10 Std. Aufnahmezeit, optional DigtaCard |
| Dateiformat | DSS, Standard Play |
| Speicherbedarf | Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB |
| Datenrate | Ca. 13,6 kbit/s |
| Übertragungsbereich | 300–5500 Hz (spracherkennungstauglich) |
| Max. Ausgangsleistung | 140 mW |
| Lautsprecher | 28 mm Durchmesser |
| Mikrofonbuchse | Klinke 3,5 mm |
| Ohrhörerbuchse | Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar), max. Ausgangsspannung 60 mV Impedanz des Hörers min. 32 Ohm |
| PC-Schnittstelle | USB 1.1 |
| Batterien | 2 x AA (Mignon), 1,5 V |
| Netzteilanschluss | Klinke 2,5 mm, 3 V DC, 350 mA |
| Maße (ohne hervor-stehende Bedienelemente) | Länge ca. 132 mm, Breite ca. 50 mm Tiefe ca. 23 mm |
| Gewicht | Ca. 145 g, inklusive Batterien und DigtaCard |
| Gehäuse | Hochwertiger ABS-Kunststoff, Farbe Corona Silver |
| Systemanforderungen für DigtaSoft und DigtaSoft Pro | WIN 2000/XP/Vista, MAPI-kompatibles Mailsystem, (z. B. Microsoft Outlook), USB 1.1/2.0 |

Lieferumfang

| | |
|-----------------------|---|
| Digta 4015 DS Classic | USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui |
| Digta 4015 DS Premium | wie Digta 4015 DS Classic, zusätzlich DigtaStation 441, Akku 462, Netzteil 473, Managementpaket |

Optionales Zubehör

| | |
|---|--|
| DigtaSoft Pro | PC-Software mit zusätzlichen Features wie erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player, einem Reporting-Tool, u.a. DigtaSoft Pro ist auch für größere DigtaSoft-Netzwerke über 10 Anwender geeignet. Ein Update von DigtaSoft ist jederzeit möglich. |
| Netzteil 473 (für Netzbetrieb und Schnellladen) | Akku 462 (2 NiMH-Akkus) |
| 3-Autoren-Funktion, Managementpaket, Schreibplatzbetrieb, Barcodeleser DigtaScan 404, RFID-Leser DigtaRFID 414, DigtaStation 441, Fußschalter 536, Handschalter 541, DigtaEarphone 951, DigtaDirectMic 941, DigtaConfMic 945, USB-Hirose-Kurzkabel, Audiokabel (mono), DigtaCase 721, DigtaCard | |

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: H.NE 5105 07/2007